

8164W ABRE-PUERTAS DE GARAJE DE 1/2 HP, CA, CON TRANSMISIÓN DE CADENA Y WI-FI®

Acceso simple para un desempeño confiable.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Potencia de
levantamiento

incorporado

La tecnología MyQ® hace que este abre-puertas sea compatible con múltiples plataformas de automatización del hogar.

ALARM.COM

Works with
Apple HomeKit

CLARE CONTROLS

works with the
Google Assistant

works with
IFTTT

works with
Nest

works with
XFINITY Home

Visite LiftMaster.com/WorksWithMyQ para obtener una lista completa de los socios de MyQ.*

ACCESORIOS QUE SE INCLUYEN:

BOTÓN DE CONTROL DE LA PUERTA

Controla el abre-puertas y las luces del
abre-puertas.



883LMW

CONTROL REMOTO DE 1 BOTÓN

Opera un solo abre-puertas o
accesorio de iluminación MyQ.



891LM

POTENTES ACCESORIOS:

MyQ HOME BRIDGE

Incorpora la compatibilidad con Apple®
HomeKit™ y el control de voz Siri® a los
abre-puertas con Wi-Fi. Se instala fácilmente
en el garaje dentro del alcance del Wi-Fi.**



819LMB

MINICONTROL REMOTO UNIVERSAL

Compacto y portátil para brindar un
acceso rápido y fácil al garaje.



374UT

CONTROL REMOTO DE LUZ

Enchufe cualquier lámpara en este dispositivo
para controlarla con un teléfono inteligente o el
control remoto del abre-puertas de garaje.



825LM

INTERRUPTOR DE LUZ REMOTA

Reemplaza un interruptor de pared
existente para controlar la iluminación
del hogar con un control remoto
de garaje o un teléfono inteligente.



823LM

MONITOR DE PUERTA Y PORTÓN DE GARAJE

Monitorea y cierra hasta 4 puertas
de garaje desde cualquier
habitación de la casa.



829LM

EL MOTOR DE 1/2 HP DE CA ESTÁ DISEÑADO Y CONSTRUIDO
EXPRESAMENTE PARA DURAR.

SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE CADENA PARA UN DESEMPEÑO
ESTABLE Y UNA RESISTENCIA INDUSTRIAL.

GARANTÍA 4 AÑOS PARA EL MOTOR, 1 AÑO PARA LAS PARTES.

WI-FI INCORPORADO PARA LA MANERA MÁS FÁCIL DE CONECTAR EL GARAJE.

LA APLICACIÓN MÓVIL MyQ LES PERMITE A LOS USUARIOS RECIBIR ALERTAS
Y CONTROLAR EL ABRE-PUERTAS DESDE CUALQUIER LUGAR.

SECURITY+ 2.0® ENVÍA UN CÓDIGO NUEVO CON CADA CLIC REMOTO.

POSILOCK® BRINDA PROTECCIÓN ELECTRÓNICA CONTRA LAS
APERTURAS FORZADAS.

LA ALERTA DE CIERRE SEÑALA CUANDO MyQ ESTÁ CERRANDO UNA PUERTA.

EL HAZ DE LUZ INVISIBLE DE THE PROTECTOR SYSTEM® HACE RETROCEDER
LA PUERTA AUTOMÁTICAMENTE SI HAY UNA OBSTRUCCIÓN.

*Vincular su cuenta MyQ a un socio puede requerir una compra de accesorios o una cuota de suscripción adicional.
No se incluye el teléfono inteligente.

**Para controlar este accesorio que se puede utilizar con HomeKit de manera automática y fuera del hogar se necesita un televisor Apple®
con tvOS™ 10.0 o una versión posterior, o un iPad® con iOS 10.0 o configuración posterior como centro para el hogar.

GUÍA DEL PRODUCTO 8164W

**ABRE-PUERTAS DE GARAJE DE 1/2 HP, CA,
CON TRANSMISIÓN DE CADENA Y WI-FI**

LiftMaster®

INGENIERÍA MAGISTRAL.

8164W

ABRE-PUERTAS DE GARAJE DE
1/2 HP, CA, CON TRANSMISIÓN
DE CADENA Y WI-FI®

MOTOR



- 1/2 caballo de potencia y CA
- 1,625 RPM
- Protección térmica automática
- Lubricación permanente

ENERGÍA



- 120 VCA
- Voltaje de 60 Hz
- Corriente nominal de 6A
- Certificación de UL®
- Cable eléctrico de 4' (3 patas)

MECÁNICA



- Chasis, riel en T y carro de acero
- Mecanismo de transmisión de cadena completo (reductor de engranaje 16:1 y brazo de puerta ajustable)
- Ajuste de fuerza automático para realizar cambios según las condiciones del tiempo y del ambiente
- Límites electrónicos para una configuración fácil
- Tablero lógico de CA y Wi-Fi con supresor de sobretensión incorporado (para reemplazar el tablero lógico, solicite el número de parte 050ACTWF)

5.75"



DIMENSIONES

Opciones de rieles	7'	8'	10'
Longitud instalado	124"	136"	160"
Máx. máxima	7'6"	8'6"	10'6"

Espacio libre vertical necesario: 2"

7"

Por segundo para que la puerta se mueva hacia arriba

VELOCIDAD

7"

Por segundo para que la puerta se mueva hacia abajo

ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR.

RADIOCONTROLES SECURITY+ 2.0®

Control remoto de 1 botón (891LM)

Rango operativo: ~200'

Temperatura de servicio: -30 °F a 150 °F
Frecuencia:

- Control remoto: Triple banda de 310, 315 y 390 MHz
- Abre-puertas de garaje: Agilidad de frecuencia en 310, 315 y 390 MHz
- Codificación antirrobo Security+ 2.0

CONTROLES CIFRADOS SECURITY+ 2.0

Botón de control de la puerta (883LMW)

- Controles remotos de programación
- Enciende y apaga las luces del abre-puertas
- Configuración de Wi-Fi sencilla

RADIO MyQ®



50 canales de FHSS
(espectro ensanchado por salto de frecuencia)

- Proporciona comunicaciones bidireccionales entre el abre-puerta de garaje y los accesorios MyQ.
- Permite el monitoreo y el control de los abre-puertas de garaje y de los controles de iluminación mediante un teléfono inteligente, una tableta o una computadora.

ILUMINACIÓN



- Máx. 1 bombilla de 100 vatios
- Compatible con CFL mejorada (lámpara fluorescente compacta), 26 vatios

COMPATIBLE CON HOMELINK®

(VERSIÓN 4.0 O MÁS RECIENTE*)

*Puede necesitar un adaptador externo según el modelo y el año de su vehículo. Visite HomeLink.com para obtener información adicional.

ENVÍO.

PESO EMBALADO (en libras)



CABEZAL RIEL de 2.13 m (7 pies)

CAJAS DE CARTONES (2)

CAJA DE CARTÓN: 20" x 12" x 10"

- Botón de control de la puerta (883LMW)
- Control remoto de 1 botón (891LM)
- Cabezal del abre-puertas de garaje (8164W)
- Sensores de reversa de seguridad The Protector System®

CAJA DE CARTÓN: 10'4" x 5" x 5" (para el riel de 2.13 m [7 pies])

- Riel en T de cadena de acero sólido ensamblado

COMODIDAD Y SEGURIDAD.

- Alerta de cierre/Operación de cierre en estado pasivo†
- Apertura rápida o de emergencia
- Reconexión automática del carro
- Abertura de ventilación/para mascotas
- Inversión de cierre de seguridad
- Tope de seguridad de apertura
- Una obstrucción del haz de seguridad enciende las luces
- Capacidad del abre-puertas de garaje para hasta 12 controles remotos, 1 sistemas de entrada con llave digital inalámbrica y 16 dispositivos MyQ



†ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesión a las personas: solo habilite la función de temporizador de cierre cuando el operador esté instalado en una puerta seccional.

ALARM.COM es una marca de servicio registrada de Alarm.com.
Apple es una marca comercial de Apple Inc., registrada en los EE. UU. y otros países. HomeKit es una marca comercial de Apple Inc.
Clare Controls es una marca comercial registrada de Clare Controls, Inc.
Google, Google Home, Google Assistant y otros marcas y logotipos relacionados son marcas comerciales de Google Inc.
Nest es una marca comercial de Nest Labs, Inc.
XFINITY Home y el logotipo de diseño de XFINITY Home son marcas comerciales o marcas de servicio de Comcast Corporation.
UL y el logotipo de UL son marcas comerciales de UL LLC © 2018 Todos los derechos reservados.
Wi-Fi® es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance
HomeLink® y el logotipo de HomeLink House® son marcas comerciales registradas de Gentex Corporation
LMGDSPPG8164W 5/18